

**Тонер серии А для заправки картриджей Kyocera.  
Универсальная формула №1**

Модель картриджа	Ресурс печати, стр.	Рекомендуемый вес заправки, г	Для использования в картриджах	Необходимость замены чипа
TK-1110	2500	100	ОЕМ/Совместимый	Да
TK-1120	3000	120	ОЕМ/Совместимый	Да
TK-1150	3000	120	ОЕМ/Совместимый	Да
TK-1150XL	11000	440	Совместимый	Да
TK-1160	7200	288	ОЕМ/Совместимый	Да
TK-1160XL	11000	440	Совместимый	Да
TK-1170	7200	288	ОЕМ/Совместимый	Да
TK-1178	7200	288	ОЕМ/Совместимый	Да
TK-1170XL	14900	600	Совместимый	Да
TK-3060	14500	580	ОЕМ/Совместимый	Да
TK-310	12000	480	ОЕМ/Совместимый	Да
TK-3100	12500	500	ОЕМ/Совместимый	Да
TK-3110	15500	620	ОЕМ/Совместимый	Да
TK-3130	25000	1000	ОЕМ/Совместимый	Да
TK-3150	14500	580	ОЕМ/Совместимый	Да
TK-3160	12500	500	ОЕМ/Совместимый	Да
TK-3170	15500	620	ОЕМ/Совместимый	Да
TK-3190	25000	1000	ОЕМ/Совместимый	Да
TK-320	15000	600	ОЕМ/Совместимый	Да
TK-3200	40000	1600	ОЕМ/Совместимый	Да
TK-330	20000	800	ОЕМ/Совместимый	Да
TK-340	12000	480	ОЕМ/Совместимый	Да
TK-350	15000	600	ОЕМ/Совместимый	Да
TK-360	20000	800	ОЕМ/Совместимый	Да
TK-440	15000	600	ОЕМ/Совместимый	Да
TK-450	15000	600	ОЕМ/Совместимый	Да
TK-7300	15000	600	ОЕМ/Совместимый	Да
TK-7310	15000	600	ОЕМ/Совместимый	Да

Здесь может быть Ваше собственное решение. Наши формулы всегда находятся в развитии. Будем признательны, если Вы поделитесь своими открытиями!

